

## **D242A - MINI SINALIZADOR 2 CORES 24 VDC**

### **Características:**

- Alimentação: 24 VDC;
- Consumo de corrente: 20 mA;
- Sinalização visual contínua via led;
- Intensidade luminosa: 20 cd cada led;
- Quantidade de leds: 4 leds (2 de cada cor);
- Corpo em policarbonato na cor cristal;
- Resistente à intempéries;
- Dimensões: 81 x 24 x 24 mm.

### **Instalação:**

- Utilize os fios preto e vermelho para acender os leds vermelhos e utilize os fios preto e verde para acender os leds verdes.
  - Comum - Ligue o fio preto ao negativo da fonte 24 VDC;
  - Leds vermelhos - Ligue o fio vermelho ao positivo da fonte 24 VDC;
  - Leds verdes - Ligue o fio verde ao positivo da fonte 24 VDC.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**<sup>®</sup> garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**<sup>®</sup>.

Modelo: \_\_\_\_\_.

Nº de Série: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_.

Visite o nosso site: [www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br) E-mail: [decibel@decibel.com.br](mailto:decibel@decibel.com.br)  
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.  
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)